



marantz



CINEMA 40

Amplificateur AV CINEMA 40

Amplification Premium 9.2 canaux de 125 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X Auro 3D et 8K Ultra HD plus streaming HEOS® Built-in. Le CINEMA 40 est une création de référence et un amplificateur AV de premier ordre.

- Le son détaillé et immersif transforme votre zone d'écoute.
- Un design magnifique associé à un son riche et chaleureux
- La sortie 9.4 canaux permet une variété de dispositions de haut-parleurs.
- Décode les signaux audio Dolby Atmos, DTS:X et Auro 3D.
- L'acoustique de la pièce est calibrée avec Audyssey MultEQ XT32.
- Sept entrées HDMI (toutes en 8K) et trois sorties pour des vidéos en haute résolution
- Conçu par nos Sound Master pour un son Marantz chaud, riche et détaillé.
- La nouvelle interface HD agréable à l'écran rend la configuration intuitive.
- Les sorties pré-amplifiées pour tous les canaux permettent de mettre à niveau les amplificateurs.



The Most Musical Sound

CINEMA 40

Spécifications techniques



Amplificateur de puissance		
Nombre de canaux amplifiés		9
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0,08% 2canaux en charge)		110 W
Amplificateur de puissance indépendant		Oui
Topologie de l'amplificateur		Classe A/B
Topologie de la contre réaction de courant		Oui
Bi-amplification		assignable
Technologies Surround multicanaux		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Autres		IMAX Enhanced, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Audyssey DSX, Multichannel Stereo
Max. Nombre de canaux de traitement (préampli)		11.4
Entrées / Sorties		
Vidéo	HDMI Entrée / Sortie	7 / 3
	Sortie vidéo multi-pièces via HDMI	Oui
Audio	Entrée analogique / Sortie à niveau fixe	5 entrées / 0 sortie
	Entrée Phono (MM)	Oui
	Entrée numérique : Optique / Coaxiale	2 / 2
	Sortie multi-pièces : Analogique / Numérique	2 / 0
	Sortie préampli multicanal	11.4
	Sortie Subwoofer	4 (indépendantes)
Autres	7,1 Entrée multicanaux	Oui
	Nombre de borniers de haut-parleurs	11
	Enceintes A / B	Assignable
	Bornier d'enceinte multi-pièces	Assignable
	Entrées façade	USB-A
	USB Audio	Oui
	FM/AM Tuner	Non
HDMI		
Total des entrées HDMI / 8K		7 / 7
Prise en charge de HDCP 2.3		Oui
Sorties HDMI : Principal / Zone		2 / 1
Upscaling HDMI		1080p/4K to 8K
Résolution Max. / Fréquence d'images		8K / 60Hz, 4K / 120Hz
Audio Return Channel		eARC
Plage dynamique vidéo		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through pour les jeux vidéo		Oui
HDMI Pass-Through en Mode Standby		Oui
CEC		Oui
Auto LipSync		Oui
Performance Technologies		
Châssis plaqué cuivre		Non
Transformateur d'alimentation torique		Non
Modules Hyper Dynamic Amplifier (HDAM)		Oui
Mode Pure Direct		Oui
Bornes RCA plaquées or		Oui
Réducteur temporel de Jitter		Oui
Acoustique / Correction de la pièce		
Audyssey		MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume		Oui / Oui
Audyssey LFC		Oui
Support Dirac Live		Oui
Crossover variable		Oui
Redirection optimisée des basses		Oui
Synchronisation des basses		Oui

Services Streaming		
HEOS Multi-Room et Streaming	Oui	
Streaming AirPlay Audio	AirPlay 2	
Radio Internet	TuneIn	
Spotify	Spotify Connect	
Autres Services Streaming	Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix	
Roon-Tested	Oui	
Connectivité réseau		
Ports Ethernet	Oui	
Wi-Fi	Oui	
Bluetooth	Oui	
Bluetooth Tx/Rx pour les casques	Oui	
Intégration et contrôle des maisons connectées		
Compatibilité avec les assistants vocaux	Alexa / Assistant Google/ Apple HomePod	
Application pour téléphones connectés et tablettes (iOS/Android)	Appli Marantz AVR, HEOS	
HEOS Multi-Room Intégré	Oui	
Compatibilité des liaisons HEOS : IR / IP	Oui / Oui	
Zones Multi-Room	3	
Source Zone Audio : HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analogique	2 Can. / 2 Can. / Oui / Oui	
Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré-sortie	Oui / Oui	
Connectivité des commandes	IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control	
Entrée IR Flasher	Oui	
Marantz Remote Bus	Oui	
DC Trigger	3	
Diagnostic HDMI	Oui	
Autres		
Ecran frontal	2-Line FLD / Port Hole OLED	
Langages GUI	9	
Assistant de configuration	Oui	
Sélection intelligente sur la télécommande	Oui	
Mise à jour du micrologiciel par réseau / USB	Oui / Oui	
Mode ECO	Oui	
Auto Power Off	Oui	
Sleep Timer	Oui	
General		
Metal Front Panel	Yes	
Télécommande du système	RC-048SR	
Consommation électrique en W	710 W	
Consommation d'énergie, Sans son en W (ECO on / off)	65 W / 110 W	
Consommation en mode veille	0.2 W	
Conso. en veille de la CEC en W	0.5 W	
Dimensions Maximum	Antenne, Horizontale: (W × D × H) Antenne, Verticale: (W × D × H) sans Antenne: (W × D × H)	440x414x185mm 440x414x254mm 440x401x185mm
Contenu de la boîte	Unité principale, télécommande, piles, étiquettes des fils, guide de démarrage rapide, micro Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes détachables, cordon secteur	
Poids en kg.	15.1	
EAN	CINEMA40/N1B CINEMA40/N1SG	0747192138615 0747192138622

La conception et les spécifications peuvent être modifiées par Marantz sans préavis.

www.marantz.com