

PlayStream A5



LE CENTRE NÉVRALGIQUE DE VOTRE SYSTÈME

Le PlayStream A5 est un amplificateur intégré connecté.

D'une puissance de 2x80W/8Ω en classe AB, le A5 a été conçu dans le but ultime de satisfaire l'audiophile exigeant.

Sa restitution sonore est sans compromis, compatible avec toutes les nouvelles sources haute définition.

Le A5 intègre un lecteur de réseau ethernet et wifi incluant de nombreux services comme Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Tuneln, iHeartRadio, vTuner, Napster, etc, il permet la lecture en réseau de votre bibliothèque musicale stockée sur votre smartphone, tablette, ordinateur ou disque réseau de type NAS (Synology).

Un tuner numérique DAB+, un tuner FM, 4 entrées numériques dont une coaxiale et 3 optiques, une entrée USB ainsi que 6 entrées analogiques dont une entrée phono paramétrables équipent le PlayStream A5.

Le PlayStream A5 est compatible avec nos récepteurs compatibles Bluetooth X-FTB01 et nouveau X-FTB02 intégrant l'aptX HD haute définition.

Equipé du High-Bias, le PlayStream A5 délivre un son assimilable à de la classe A sur les premiers watts.

Compatible DLNA et Airplay.





SPECIFICATIONS

PUISSANCE DE SORTIE 8Ω : 80W
NIVEAU DE SORTIE Asymétrique : 9 volts
RÉPONSE EN FRÉQUENCE (+/-3dB) : 20Hz - 80 kHz
DISTORTION < 0.004% @1KHz/24W
RAPPORT SIGNAL BRUIT : 98dB
IMPEDANCE DE SORTIE : 10KΩ
DAC WM8740 ou PCM 1796

INTERFACE DE RECEPTION USB/DSD : AK4113 ou MS8416

* Optical input supporting : 24bit - 96kHz PCM

* Coaxial input supporting : 24bit - 192kHz PCM

TENSION SECTEUR : 115/230V 50/60Hz

CONSOMMATION MAXIMALE MAX Max. 300W

DIMENSIONS : l. 430 x D. 370 x H. 135

POIDS NET/BRUT : 8,1Kg / 9,75Kg